



# Teclado táctil y lector RFID de 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

## Módulo para [2N® IP Verso](#) y [2N® LTE Verso](#)

El módulo que combina un lector RFID con un teclado numérico táctil capacitivo para los intercomunicadores 2N® IP Verso and 2N® LTE Verso. Este módulo compacto utiliza un lector RFID multi-frecuencia que permite la utilización gradual de las nuevas tarjetas inteligentes de 13.56 MHz y continuar con el uso de las tarjetas no seguras de 125 kHz cuando sea necesario. El teclado táctil se utiliza para el control de acceso al edificio a través de un código PIN, así como para identificar a los usuarios de manera individual.

- Lector de tarjetas RFID multi-frecuencia
- El teclado numérico se utiliza para el control de acceso y llamadas
- Autenticación de dos factores

## Variantes



## Parámetros técnicos

### Teclado táctil

<b>Tecnología</b>	capa táctil capacitiva (sensibilidad 0,1 pF)
<b>Fiabilidad</b>	calibración automática de seguridad (autocalibración SmartSense)
<b>Señalización</b>	no detecta falsos toques en superficie mojada configuración de la intensidad de luz de fondo indicación mediante luz LED multicolor respuesta acústica para cada toque al teclado

### Lector de tarjetas RFID

<b>Frecuencias soportadas</b>	variante 125kHz variante 13.56MHz variante 125kHz y 13.56MHz
<b>Tipos de tarjetas compatibles</b>	La compatibilidad del tipo de tarjeta depende del número de pedido
<b>125 kHz</b>	EM4xxx HID Prox - versiones con soporte de 125 kHz y S en el número de pedido solamente
<b>13.56 MHz</b>	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key) lee el UID (CSN) y tarjetas MIFARE® DESFire® EV2/EV3 protegidas mediante la tecnología 2N® PICard
<b>Segura 13.56 MHz</b>	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE) lee tarjetas MIFARE® DESFire® EV2/EV3 protegidas mediante la tecnología 2N® PICard lee el ID de los PACs (tarjetas HID iClass con objeto SIO)

### Garantía

Garantía de 2N de 5 años  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)